

## MAX tolómotor rádióvevővel ( MAGIC 1 – E )

### Sorkapcsok :

- 1 – 2 230 V hálózati feszültség
- 3 földelés
- 4 – 5 sárga villogó ( 220V 25W )
- 6 – 7 – 8 motor ( 6 – közös , 7 – 8 kondenzátor )
- 9 – 10 záróirányú végálláskapcsoló
- 9 – 11 nyitóirányú végálláskapcsoló
- 9 – 12 fotocella bemenet
- 9 – 13 stop nyomógomb
- 9 – 14 start személybejáró nyitás
- 9 – 15 start teljes kapunyitás
- 20 közös ( ua. mint a 9 )
- 21 vagy 22 24 V AC feszültség a kiegészítők részére
- 25 – 26 antenna ( 25 árnyékolás )

### DIP kapcsolók :

- 1 off - start bemenet működése nyit - stop – zár – stop
- 1 on - nyit – zár – nyit – zár
- 2 off - automata zárás kikapcsolva
- 2 on - automata zárás bekapcsolva
- 3 off - fix menetidő 2 perc
- 3 on - öntanulós menetidő beállítása
- 4 off - fotocella csak zárás közben működik
- 4 on - fotocella nyitás közben is működik
- 5 off - sárga villogó elővillogás kikapcsolva
- 5 on - sárga villogó elővillogás bekapcsolva
- 6 off - társasházi funkció kikapcsolva
- 6 on - társasházi funkció bekapcsolva

### Motor erő beállítás :

Állítsa az 1 és 6 kapcsolókat on-ba . Indítsa el a kaput zárt helyzetből . Az S4 (PWR) gomb minden megnyomása csökkenti a motor erejét . Az L8 led minden gombnyomás után a villogások számával mutatja a beállított erőt . Mikor elérte a legkisebb erőt , utána újra a legnagyobb erőre áll . Várja meg amíg a kapu eléri a nyitott állapotot és megáll . Az 1 és 6 kapcsolókat állítsa off-ba ekkor a beállított erő eltárolásra kerül .

### Működési idő beállítása :

Ha a 3-es kapcsolót off-ba kapcsolja akkor a menetidő fix 2 perc lesz . Ha a 3-as kapcsoló on-ba van akkor azt a menetidőt tanulja meg amit a legelső működtetéskor megmér miután átkapcsolta a kapcsolót . Ezután hagyja a kapcsolót on-ba .

### Automata zárási idő beállítása :

A kapu legyen zárt állapotban . Kapcsolja a 2-es kapcsolót on-ba . Egy start jellel indítsa el a nyitást és várja meg amíg kinyílik teljesen . Kezdje el számolni a időt ( max 2 perc ) és a beállítani kívánt idő letelte után indítsa el a zárási folyamatot . Várja meg amíg a kapu bezár . Az idő eltárolódik . Ha változtatni szeretne az időn akkor kapcsolja off-ba a kapcsolót és kis idő múlva végezze el újra a fentieket .

**Távadók bekódolása ( max 32 db ) :**

Nyomja meg az S2 (PRG) gombot 2 mp ideig . Az L8-as led ötöt villan majd folyamatosan világít . Nyomja meg a távadó gombját és az L8 led ötöt villan . A távadó kódja eltárolódott . Ha a memória betelt akkor tanításkor az L8 tízet villan .

**Távadók törlése :**

Kapcsolja le a tápfeszültséget majd nyomva tartva az S2 gombot kapcsolja vissza . Az S2 gombot 5 mp múlva engedje el . Az L8 led felvillan 3 szor , a memória üres .

DOOR SYSTEM®