

## NICE A 700 F VEZÉRLÉS LEÍRÁSA

A NICE A6 – os leírással együtt érvényes

### PROGRAMKAPCSOLÓK ÁLLÁSA

- 11 ON - CSAK VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓK HASZNÁLATA ESETÉN
- 12 ON - SÁRGA VILLOGÓ SZÜNETBEN IS MŰKÖDIK
- 13 ON - HIDRAULIKUS MOTOROKNÁL NYOMÁSTARTÁS
- 14 ON - KAPU NYITVA LÁMPA ARÁNYOS MŰKÖDÉSE
- 15 ON - FOTOTESZT BEKAPCSOLÁSA
- 16 ON - FOTOCELLÁK NYITÁSNÁL IS MŰKÖDNEK
- 17 ON - FOTOCELLÁK A NYITÁS MEGKEZDÉSEKOR IS
- 18 ON - NYITÁSKOR NEM LEHET MEGÁLLITANI A KAPUT
- 19 ON - ZÁRÁSKOR NEM LEHET MEGÁLLITANI A KAPUT
- 20 ON - A ZÁRÁS BEMENET ÁTALAKUL KISKAPU FUNKCIÓVÁ

### BEKÖTÉSI PONTOK LEÍRÁSA

- 14-15 - 24V AC FOTOCELLA ADÓKNAK , FOTOTESZT ÜZEMMÓDBAN
- 16 - KÖZÖS A VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓKNAK
- 17 - ZÁRÁS VÁ. KAPCSOLÓ BEMENET MOTOR 1
- 18 - NYITÁS VÁ. KAPCSOLÓ BEMENET MOTOR 1
- 19 - ZÁRÁS VÁ. KAPCSOLÓ BEMENET MOTOR 2
- 20 - NYITÁS VÁ. KAPCSOLÓ BEMENET MOTOR 2
- 29 - NYITÁS BEMENET
- 30 - ZÁRÁS BEMENET

MOTORERŐ BEÁLLÍTÁS A TRAFÓN LÉVŐ KAPCSOLÓVAL TÖRTÉNIK.